





# goutte d'encre

**Notice d'utilisation des cartouches rechargeables  
pour Brother LC-123 LC-125 LC-127 XL  
avec puce permanente**



**Protégez votre surface de travail avant de remplir la cartouche.**

**Pour remplir ces cartouches rechargeables pour Brother LC-123 125 127 il vous faut :**

- 50 ml d'encre noire spécifique Brother 
- 50ml d'encre compatible Brother cyan 
- 50ml d'encre compatible Brother magenta 
- 50ml d'encre compatible Brother jaune 
- Quatre seringues avec aiguilles
- Les puces des cartouches originales
- Un cutter

Dans le PACK ECO de démarrage goutte d'encre se trouvent 100ml d'encre par couleur (400ml) et tout le matériel nécessaire.

Notre notice vous aidera à remplir les cartouches d'encre rechargeables pour Brother LC-123 LC-125 LC127 XL avec puces permanentes et à mettre en place le leurre pour simuler la fermeture du capot de l'imprimante.

**Les cartouches rechargeables XL pour Brother LC-123 125 127 possèdent une puce permanente**

Ces puces permettent la reconnaissance des cartouches par l'imprimante.



Cette puce n'est pas auto reprogrammable, c'est-à-dire que les niveaux d'encre ne seront pas remis à 0 lorsque vous retirez la cartouche rechargeable de l'imprimante.

Lors de la première utilisation les cartouches rechargeables sont reconnues comme pleines et les niveaux d'encre sont indiqués 100 %, ils baissent en fonction des impressions que vous réalisez.

Lorsque ces cartouches sont vides, les niveaux d'encre sont désactivés et vous pouvez imprimer sans indication des niveaux d'encre.

## Remplir les cartouches rechargeables pour Brother LC-123 LC-125 LC-127

Remplissez les seringues avec 10 ml d'encre de chaque couleur. Dans notre kit vous trouverez une seringue par couleur.

Injectez l'encre par le trou de remplissage comme indiqué sur l'image ci-dessous.

Attention de ne pas endommager la paroi intérieure de la cartouche avec la seringue, tenez l'aiguille bien droite dans la cartouche.

Comme les cartouches ont une contenance de 50 ml il faut remplir plusieurs fois la seringue et injecter l'encre dans la cartouche pour atteindre une capacité de 50 ml.

Placez le bouchon sur la cartouche, comme sur l'image ci-dessous.

Le petit filtre fourni avec les cartouches doit être placé sur le trou d'aération (le plus petit des deux), l'autre trou étant rebouché par le bouchon (image 3).



Vos cartouches sont maintenant rechargées, il ne vous reste plus qu'à les mettre en place dans l'imprimante.

### Simuler la fermeture de la porte.

Les cartouches rechargeables pour Brother LC-123 LC-125 LC127 XL sont si grandes qu'elles dépassent de l'imprimante.

Pour l'insertion des cartouches rechargeables pour Brother LC-123 LC-125 LC-127 XL il faut retirer la porte d'accès aux cartouches de l'imprimante. Retirer d'abord soigneusement le côté droit puis le côté gauche. Conservez le couvercle.

Sur ce couvercle est fixée une pièce en plastique qui sert de contact à l'intérieur de l'imprimante et lui signale que la porte est fermée.

Placez au même endroit la petite pièce en plastique fournie dans la livraison de votre kit de cartouches rechargeables. L'imprimante est alors leurrée et pense que la porte est fermée.



Placez ensuite les cartouches rechargeables dans leurs emplacements respectifs de l'imprimante et fermer le capot.

L'imprimante détecte la cartouche et un message apparaît vous indiquant qu'une cartouche a été changée, confirmer avec OK.

Il est possible que l'imprimante vous indique que la cartouche doit être réinstallée lentement. Sortez la cartouche de l'imprimante et réinstallez-la très lentement dans son compartiment.

Notice réalisée par goutte d'encre. COPIE INTERDITE Totale ou partielle. Merci de respecter notre travail.

**Copyright ©2014 – C.E.T. Cartouche Encre Toner - www.goutte-encre.com - Tous droits réservés La copie partielle ou totale des pages du site www.goutte-encre.com ou l'enregistrement sur un quelconque support magnétique, ne peut servir qu'à des fins strictement personnelles.**

